

 Sicherheitsleuchte für Lichtbandmontage Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den Elektrofachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise Bei der Installation und bei Arbeiten an der Notleuchte sind die notwendigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise einzuhalten. Insbesondere ist die Leuchte dazu spannungsfrei zu schalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei Netzlichtbetrieb und Notlichtbetrieb (Netzausfall) unterschiedliche Versorgungsspannungen anstehen können. Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein Bei Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein zur Leuchten-Einzelüberwachung, sind die Einstellungen der Leuchtenadressen sowie zusätzliche Funktionen entsprechend den Bildern und Angaben auf dem Überwachungsbaustein bzw. in der beiliegenden Einstellungsanleitung vorzunehmen. Einzelbatterie-Leuchten Bei Einzelbatterie-Leuchten ist darauf zu achten, dass die Batterie auszu-tauschen ist, wenn die Leuchte trotz korrekter Ladung der Batterie nicht mehr die erforderliche Brenndauer erreicht. Bitte auf dem dafür vorgesehenen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken. Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten. Batterien müssen spätestens 3 Monate nach Lieferdatum nachgeladen werden, anderenfalls kann es zu Beschädigungen der Batterien durch Tiefentladung kommen! Entsorgung Bei der Entsorgung von Leuchten sind die gültigen Vorschriften des ElektroG für Entsorgung und Recycling einzuhalten. Ersatzteile Um die Nenndaten der Leuchte sicherzustellen, sind insbesondere bei Leuchtmittel, Elektronik-Komponenten und ggf. Akkumulatoren nur Original-Ersatzteile einzusetzen! Achtung Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen. Technische Änderungen vorbehalten!	 Lampe de sécurité pour montage en bande lumineuse Cette notice s'adresse exclusivement à l'électricien spécialisé ou à l'entreprise en charge de l'installation. Respecter les instructions supplémentaires lors de l'installation de la variante de bloc autonome. Consignes générales de sécurité Lors de l'installation et de travaux sur la lampe d'urgence, les consignes nécessaires de sécurité et de prévention des accidents, les règles générales de la technique ainsi que les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées. Mettre en particulier la lampe hors tension tout en tenant compte du fait que différentes tensions d'alimentation peuvent être générées lors du fonctionnement de la lumière secteur et de la lumière d'urgence (panne de secteur). Configurations de lampes avec bloc de surveillance Sur les configurations de lampes avec bloc de surveillance pour la surveillance individuelle des lampes, effectuer les réglages des adresses de lampes et des fonctions supplémentaires tel illustré sur les figures et les indications du bloc de surveillance et/ou des instructions de réglage fournies. Lampes à bloc autonome Veiller, sur les lampes à bloc autonome, à remplacer le bloc si la lampe n'atteint plus la durée d'éclairage requise bien que le bloc soit chargé correctement. Noter la date d'installation sur le champ de l'accu prévu à cet effet. Respecter les instructions supplémentaires lors de l'installation de la variante de bloc autonome. Les batteries doivent être rechargées au plus tard 3 mois après la date de livraison, dans le cas contraire, une décharge totale pourrait endommager les batteries ! Élimination Pour l'élimination des lampes, respecter les prescriptions en vigueur de la loi électrique sur l'élimination et le recyclage. Pièces de rechange Pour garantir les données nominales de la lampe, utiliser exclusivement les pièces de rechange originales, en particulier pour les sources lumineuses, les composants électriques et, le cas échéant, les accumulateurs ! Attention En cas de dommages dus au non respect des instructions, toute demande de garantie est annulée. Nous ne saurions être responsable des dommages consécutifs en résultant. Lire l'intégralité de cette notice d'utilisation avant de mettre le produit en service. Sous réserve de modifications techniques !	
 Leuchtmittel <i>Illuminants</i> <i>Source lumineuse</i> 3W LED	 Systemleuchten für Zentralversorgung Luminaire for CPS Luminaire de système d'alimentation centrale 24V 230V 3W LED	 120lm
 Lichtstrom Netz <i>Light current net</i> <i>Flux lumineux secteur</i> 280lm	 280lm	 120lm
 Lichtstromverhältnis <i>Light current ratio</i> <i>Intensité lumineuse</i> Not / Netz Urgence / Mains	 100% / 45%	 45% / 45%
 Anschlussspannung <i>Voltage supply</i> <i>Alimentation</i> 24V 50/60Hz / 0Hz	 230V 50/60Hz /220V DC +25/-20%	 230V 50/60Hz
 Nennbetriebsdauer^{1) 2)} <i>Rated duration^{1) 2)}</i> <i>La durée de fonctionnement nominale^{1) 2)}</i>		 1h / 3h / 8h
 NiMh-Akku Battery NiMh 1h / 3h / 8h		 4,8V 2,0Ah
 Temperaturbereich <i>Temperature range</i> <i>Plage de température</i> -10°C – +40°C	 -10°C – +40°C	
 Bereitschaftsschaltung <i>non maintained mode</i> <i>mode veille</i>		 -0°C – +35°C
 Dauerschaltung <i>maintained mode</i> <i>mode permanent</i>		 -5°C – +30°C
 1) Bitte auf dem dafür vorgesehenen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken. 2) Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten.	 1) Note down the installation date on the provided place of the battery. 2) When installing the Einzelbatterie-Variante additional instructions.	 1) Lire la notice d'utilisation avant de mettre le produit en service. 2) Respecter les instructions supplémentaires lors de l'installation de la variante de bloc autonome.